

Horímetro H100

Contador/Acumulador de Horas

Ver. 1.0



Manual do Usuário

Rev.B



Apresentação:

Este equipamento é um contador/acumulador de horas microprocessado, com ajuste digital, que permite contagens de 0h a 9999h.

Descrição do Painel:



- 1 - Tempo acumulado, em horas.
- 2 - Ponto indicador de acumulador em funcionamento.
- 3 - Tecla para ajuste do set-point do tempo.
- 4 - Tecla - : diminuição do valor na tela.
- 5 - Tecla + : aumento do valor na tela.

Funcionamento:

O equipamento inicia a contagem assim que é energizado. Enquanto a contagem estiver em curso, o ponto indicador piscará. Caso o set-point seja atingido o ponto indicador ficará aceso e a saída será acionada.

Ajuste do Set-Point:

O set-point permite selecionar um determinado tempo que ao ser atingido finalizará a contagem e acionará a saída do horímetro. Tecla de acesso:

-Ao pressionar a tecla indicada acima, será mostrado (piscante), no visor o tempo em horas, que ao ser atingido bloqueará a contagem e acionará a saída. Para alterá-lo, basta utilizar as teclas das setas e . Para confirmar o novo valor e sair do modo de ajuste, tecla-se novamente o relógio .

Reset do Horímetro:

Manter a tecla pressionada por mais de um segundo. Caso esta tecla seja pressionada por menos de um segundo, o ajuste do set-point será acessado (vide item anterior).

Especificações para este modelo:

- Tensão de Alimentação: 220VAC \pm 10%.
- Disparo do Totalizador: Imediatamente após a energização.
- Reset do Totalizador: Via Teclado.
- Faixa de Contagem: 0h a 9999h.
- Resolução: Hora.
- Sentido de Contagem: Progressivo.